

Model **AE-1152E** DC Low Ohm METER**最適合超低阻值電阻器的自動測量**特 徵

- 適合分流電阻器等超低阻值電阻測量
- 可抵銷熱電動勢影響進行量測
- 為減少本體發熱及測量端子的磨耗測量電流採脈衝供電
- 接觸量測功能標準配備
- 絕對值測量: $0.0000\text{m}\Omega \sim 1.5000\text{k}\Omega$
- %測量: $0.1\text{m}\Omega \sim 1\text{k}\Omega / \pm 50.00\%$ 【最小解析度 $10\text{n}\Omega$ 】
- GP-IB / RS-232C / Centronics 介面 (選購)
- 比較器結果可以集電極開路輸出、LED 顯示以及警報器鳴聲
- 測量電流 / 測量電壓異常檢查電路之標準配備
- 可移位輸出



Model AE-1152E DC Low Ohm METER

SPECIFICATIONS

測量範圍及基本精確度（周圍溫度 23°C±5°C）

檔位	測量範圍	解析度	測量電流	測量精確度
1mΩ	0.0000mΩ～1.5000mΩ	0.1μΩ	1A	±(0.01%rdg+1μΩ) ±3digit[Average] ±4digit[Slow] ±5digit[Fast] 以內
10mΩ	0.000mΩ～15.000mΩ	1μΩ		
100mΩ	0.00mΩ～150.00mΩ	10μΩ		
1Ω	0.0000Ω～1.5000Ω	100μΩ	100mA	
10Ω	0.000Ω～15.000Ω	1mΩ		
100Ω	0.00Ω～150.00Ω	10mΩ	10mA	
1kΩ	0.0000kΩ～1.5000kΩ	100mΩ	1mA	
%	0.1mΩ～1kΩ/±50.00%	0.01%[10nΩ]	參考上記	參考規格書

測量端子開放電壓	9V 以下
測量方式	4 點端子測量[可接觸量測]
抽樣時間	【內部觸發】2~10 回/秒 【外部觸發】約 9msec~400msec.
比較器設定範圍	上限、下限和[0~15000]、%檔位：low 0~-50%、high 0~+50%
比較器判定結果顯示	LO/GO/HI、LED 顯示及警報器
控制訊號	測量開始訊號：“L”[OV]→“H”[DC12V]方式啟動
	保持訊號：Open 及“H”[DC12V]:Free run、“L”[OV]:Hold
	判定結果訊號[LO/GO/HI]：集電極開路輸出 max40V、100mA
	接觸錯誤[CONT-E]：集電極開路輸出 max40V、100mA
使用周圍環境	溫度：5°C~+40°C、濕度：85%以下
所需電源	AC85V~265V、50~60Hz、約 60VA
外形尺寸	333(W)×99(H)×300(D)mm（不含底部橡膠部分。）
重量	約 3kg

選購	● RS-232C	通訊介面只能三選一
	● GP-IB	
	● 列表機輸出（Centronics）	
	● 列表機傳輸線	
	● 短路終端器（零歐姆標準電阻器）	

○型錄的規格會因機台改良而隨時變更。

AEMIC 株式会社

〒612-8448

京都市伏見區竹田東小屋ノ内町 34 番地

電話: +85-75-612-0710 FAX: +85-75-612-0750

E-Mail: sales@ae-mic.com

http://www.ae-mic.com